

NÁVOD K POUŽITÍ

LED STROPNÍ SVÍTIDLO / PLAFON GSC KANDAK CCT 18 W

Ref.: 203605109

Název výrobku	LED stropní svítidlo / plafon GSC Kandak CCT 18 W
Referenční číslo	203605109
Typ výrobku	pevné LED stropní svítidlo pro vnitřní použití
Příkon	18 W
Světelný tok	2070 lm
Nastavitelná teplota světla	3000 K / 4000 K / 6500 K
Napájení	220-240 V~, 50/60 Hz
Úhel svícení	120°
Krytí	IP44
Účinník	PF 0,5
Počet spínacích cyklů	15 000 ON/OFF
Rozměr	Ø 280 × 47 mm
Třída ochrany	I - svítidlo musí být připojeno k ochrannému vodiči
Stmívatelnost	svítidlo není stmívatelné

1. Určení výrobku

Toto LED stropní svítidlo je určeno pro pevnou montáž na strop v interiéru. Je vhodné pro běžné osvětlení místností, kde je požadováno plošné stropní světlo s možností volby teploty světla. Svítidlo je vybaveno integrovaným LED zdrojem a volbou barevné teploty světla 3000 K, 4000 K nebo 6500 K.

2. Důležité upozornění před montáží

- Montáž smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací pro práci na elektrickém zařízení.
- Před zahájením montáže vždy vypněte příslušný jistič a ověřte, že přívodní vodiče nejsou pod napětím.
- Svítidlo je výrobkem třídy ochrany I. Musí být připojeno k ochrannému vodiči PE, obvykle zelenožlutému.
- Svítidlo nepřipojujte ke stmívači. Výrobek není stmívatelný.
- Nepoužívejte výrobek jako nouzové osvětlení ani jako svítidlo pro nouzové únikové východy.
- Před montáží zkontrolujte, zda není výrobek, kryt, přívodní vodiče ani svorkovnice poškozená.

3. Montáž a instalace

1. Vypněte napájení v místě instalace a zajistěte jej proti nechtěnému zapnutí.
2. Otočte stínidlo proti směru hodinových ručiček a sejměte jej ze základny svítidla.
3. Přiložte montážní základnu ke stropu, vyznačte montážní otvory a připravte vhodné hmoždinky a šrouby podle typu stropu.
4. Protáhněte přívodní vodiče otvorem v základně a základnu pevně přišroubujte ke stropu.
5. Připojte vodič fáze L, nulový vodič N a ochranný vodič PE do příslušných svorek. Dbejte na pevné dotažení a správné zasunutí vodičů.
6. Před nasazením stínidla nastavte požadovanou teplotu světla pomocí přepínače CCT na svítidle, pokud je přepínač přístupný na montážní části.
7. Nasadte stínidlo zpět na základnu a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.

8. Po dokončení montáže obnovte napájení a ověřte správnou funkci svítidla.

Poznámka: Pokud si nejste jistí správným zapojením vodičů nebo bezpečností instalace, montáž nepokračujte a obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

4. Nastavení teploty světla CCT

Svítidlo umožňuje nastavit jednu ze tří barevných teplot světla: teplou 3000 K, neutrální 4000 K nebo studenou 6500 K. Volba se provádí přepínačem na svítidle. Nastavení provádějte pouze při vypnutém napájení a před finálním nasazením stínidla, pokud je přepínač umístěn uvnitř svítidla.

- 3000 K - teplé světlo vhodné pro odpočinkové prostory.
- 4000 K - neutrální světlo vhodné pro běžné každodenní použití.
- 6500 K - studené světlo vhodné tam, kde je požadováno výraznější pracovní osvětlení.

5. Používání svítidla

- Svítidlo se zapíná a vypíná běžným nástěnným vypínačem.
- Nezakrývejte svítidlo látkou, papírem ani jinými předměty. Hrozí přehřátí a poškození výrobku.
- Svítidlo nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, venku ani tam, kde by mohlo být vystaveno přímému proudu vody.
- Svítidlo nevystavujte přímému slunečnímu záření ani zdrojům vysoké teploty.
- Integrovaný LED světelný zdroj není uživatelsky vyměnitelný. Po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.

6. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nedovolte dětem manipulovat s elektrickou instalací, montážními díly ani obalovým materiálem.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený, pokud spadl, nefunguje správně nebo byl vystaven vodě.
- Svítidlo nerozebírejte a neopravujte svépomocí.
- Nepoužívejte výrobek s poškozeným přívodním vedením nebo svorkovnicí.
- Výrobek instalujte pouze na stabilní podklad a v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte chemicky agresivní prostředky, rozpouštědla ani abrazivní čisticí přípravky.

7. Čištění a údržba

- Před čištěním vypněte napájení a nechte svítidlo vychladnout.
- Povrch čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Poté jej osušte suchým hadříkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla ani abrazivní přípravky.
- Svítidlo neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Pravidelně kontrolujte, zda je stínidlo pevně nasazené a zda výrobek nevykazuje viditelné poškození.

8. Pokud svítidlo nefunguje

- Zkontrolujte, zda je zapnutý příslušný jistič a nástěnný vypínač.
- Ověřte, zda je svítidlo správně připojeno k vodičům L, N a PE.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění vodiče ve svorkovnici.
- Pokud svítidlo nefunguje ani po kontrole napájení a zapojení, nepokoušejte se jej opravovat svépomocí a obraťte se na odborný servis nebo prodejce.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO