

NÁVOD K POUŽITÍ

LED STROPNÍ SVÍTIDLO / PLAFON GSC KANDAK 203605110

Název výrobku	LED stropní svítidlo / plafon GSC Kandak
Kód výrobku	203605110
Typ výrobku	pevné stropní LED svítidlo pro síťové napájení
Napájení	220-240 V~, 50/60 Hz
Výkon	24 W
Světelný tok	2760 lm
Teplota světla	3000 K / 4000 K / 6500 K
Úhel svícení	120°
Krytí	IP44
Účinník	PF 0,5
Rozměr	Ø 380 x 59 mm
Životnost spínání	15 000 cyklů ON/OFF
Bezpečnostní třída	Třída I - vyžaduje připojení ochranného vodiče
Regulace jasu	svítidlo není stmívatelné

1. Určení výrobku

Tento výrobek je pevné stropní LED svítidlo určené k osvětlení vnitřních prostor. Svítidlo se připojuje k elektrické síti 220-240 V~ a musí být instalováno na pevný a stabilní podklad.

Svítidlo je určeno k běžnému použití v domácnosti nebo podobných vnitřních prostorech. Není určeno k použití jako nouzové osvětlení, únikové svítidlo ani jako součást nízkonapěťového stejnosměrného nouzového systému.

2. Důležité upozornění před montáží

- Montáž smí provádět pouze osoba s odpovídající odbornou způsobilostí pro práci na elektrických zařízeních.
- Před montáží, demontáží, čištěním nebo kontrolou vždy vypněte příslušný jistič a ověřte, že přívodní vodiče nejsou pod napětím.
- Před připojením zkontrolujte, že napětí elektrické sítě odpovídá údajům na výrobku: 220-240 V~.
- Svítidlo je výrobek bezpečnostní třídy I. Ochranný zelenožlutý vodič musí být správně připojen k ochranné svorce svítidla.
- Svítidlo není stmívatelné. Nepřipojujte jej ke stmívači ani k elektronickému regulátoru jasu.

3. Montáž svítidla

1. Po vypnutí napájení sejměte kryt svítidla. Kryt uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček a opatrně jej odejměte.
2. Přiložte základnu svítidla ke stropu a označte místa pro upevnění. Před vrtáním zkontrolujte, že v místě montáže nevedou elektrické kabely, potrubí ani jiné instalace.
3. Základnu upevněte ke stropu vhodnými šrouby a hmoždinkami podle typu podkladu. Upevnění musí být pevné a bezpečné.
4. Připojte přívodní vodiče do svorkovnice: fázový vodič L, nulový vodič N a ochranný vodič k ochranné svorce. Vodiče musí být pevně dotažené a nesmí se uvolňovat.
5. Před nasazením krytu zkontrolujte, že žádný vodič není skřípnutý, poškozený ani v kontaktu s nevhodnou částí svítidla.
6. Nasadte kryt zpět na svítidlo a zajistěte jej otočením po směru hodinových ručiček, dokud správně nedosedne.
7. Po dokončení montáže zapněte jistič a ověřte správnou funkci svítidla.

4. Používání

- Svítidlo zapínejte a vypínejte běžným vypínačem světelného okruhu.
- Nepřikrývejte svítidlo a neumísťujte do jeho bezprostřední blízkosti hořlavé materiály, závěsy, textilie ani dekorace.
- Nepoužívejte svítidlo, pokud je poškozený kryt, základna, vodiče, svorkovnice nebo jiné části výrobku.
- Svítidlo nevystavujte přímému působení vody, proudu vody ani dlouhodobě nadměrné vlhkosti. Krytí IP44 neznámá, že je výrobek vodotěsný nebo určený k venkovnímu použití.

- Výrobek nepoužívejte s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které by jej spínalo automaticky, pokud by hrozilo zakrytí nebo nesprávné umístění svítidla.

5. Světelný zdroj

Světelný zdroj tohoto svítidla není uživatelsky vyměnitelný. Po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo. Nepokoušejte se svítidlo rozebírat, upravovat ani opravovat svépomocí.

6. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nedovolte dětem manipulovat se svítidlem, elektroinstalací ani obalovým materiálem.
- Nepoužívejte výrobek v případě poškození, pádu, uvolnění ze stropu, prasklého krytu nebo známek přehřívání.
- Nikdy se nedotýkejte přírodních vodičů ani svorkovnice, pokud není vypnuté napájení.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně, zdrojů vysokého tepla ani na nestabilním podkladu.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani působení zařízení vyzařujících teplo, aby nedošlo ke změně barvy, poškození nebo poruše.
- Obalové materiály odstraňte před použitím a zlikvidujte je podle místních předpisů.

7. Údržba a čištění

- Před čištěním vždy vypněte napájení svítidla a nechte jej vychladnout.
- Povrch čistěte měkkým suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní chemické prostředky, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, abrazivní houbičky ani čisticí prášky.
- Svítidlo neponořujte do vody ani jiných kapalin a nečistěte je proudem vody.
- Pravidelně vizuálně kontrolujte stav svítidla, upevnění a krytu. Při zjištění závady výrobek nepoužívejte.

8. Poruchy a opravy

- Pokud svítidlo nefunguje, nejprve zkontrolujte vypínač, jistič a přívod elektrické energie.
- Opravy elektrické části smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Výrobek nerozebírejte a nepokoušejte se vyměňovat LED modul ani jiné vnitřní části.
- Při poškození vodičů, svorkovnice, krytu nebo těla svítidla výrobek nepoužívejte a zajistěte odbornou kontrolu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO