

Chytrá LED žárovka GU10

Český návod k použití

Ref.: 200651005



Upozornění: Před použitím si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Příkon	5 W
Světelný tok	350 lm
Patice	GU10
SDCM	6
Frekvence Wi-Fi	2,4–2,5 GHz
Vysílací výkon Wi-Fi	< 20 dBm
Standard Wi-Fi	802.11 b/g/n
Příkon v pohotovostním režimu	0,6 W
Provozní teplota	-15 °C až +45 °C
Napětí	220–240 V / 50–60 Hz

Funkce výrobku

- ovládání žárovky z mobilního telefonu pomocí aplikace Smart Life
- kompatibilita s Amazon Alexa a Google Home
- nastavitelná teplota bílé barvy: 3000 K / 4200 K / 6500 K
- nastavitelná intenzita světla

- připojení přes Wi-Fi 2,4 GHz
- paměť posledního nastavení a možnost ovládat až 10 žárovek současně


Bezpečnostní upozornění

1. Nepoužívejte výrobek, pokud je jakýmkoli způsobem poškozený.
2. Nepokoušejte se zařízení sami opravovat, rozebírat ani upravovat. Mohlo by dojít k poškození zařízení, úrazu elektrickým proudem nebo poranění.
3. Nedotýkejte se žárovky v blízkosti zdroje tepla nebo na přímém slunci a nemanipulujte s ní bezprostředně po svícení, dokud je horká.
4. Nepokládejte ani nepoužívejte žárovku ve vlhkém prostředí nebo při vysoké vlhkosti.
5. Nepoužívejte žárovku, pokud při provozu vydává neobvyklý zápach nebo nadměrné teplo. V takovém případě ji ihned odpojte od napájení a kontaktujte servis.
6. Nedotýkejte se elektrických spotřebičů mokřima rukama a nemanipulujte se spotřebičem v blízkosti kapalin.
7. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky. Čistěte pouze měkkým suchým hadříkem.


Ovládání z telefonu a hlasových asistentů

Ovládání přes aplikaci Smart Life

Žárovku lze ovládat z mobilního telefonu i hlasem.



Ahora se podrá c
y seleccionar en c
Presionar el botór



Hlavní funkce

- zapnutí a vypnutí žárovky z telefonu
- změna teploty bílé barvy: 3000 K / 4200 K / 6500 K
- plynulá regulace intenzity světla
- ovládání přes Wi-Fi 2,4 GHz
- kompatibilita s Amazon Alexa a Google Home
- podpora Android 4.4 a novější / iOS 8.0 a novější

Poznámka

Aplikaci Smart Life stáhněte z App Store nebo Google Play. Po spárování lze ovládat až 10 žárovek současně.

Stažení aplikace a registrace

Do návodu jsem doplnil i QR kód a české obrázkové vysvětlení. QR kód vychází z originálního manuálu.

Stažení aplikace a registrace


Můžete použít obchod s aplikacemi nebo QR kód z původního návodu.

1. Naskenujte QR kód



Pokud se vám QR kód nepodaří použít, vyhledejte aplikaci „Smart Life“ ručně v Google Play nebo App Store.

2. Otevřete aplikaci a zaregistrujte účet



Ahora se podrá elegir el país y seleccionar en el mapa. Presionar el botón "Continuar".



Introducir el nombre al dispositivo y la distancia de la casa es necesario para la conexión.

Zadejte e-mail nebo telefonní číslo, vyberte zemi a potvrďte registraci ověřovacím kódem. Při registraci e-mailem si vytvořte heslo.

Poznámka: Zařízení podporuje pouze Wi-Fi síť 2,4 GHz. Při párování musí být telefon i chytré zařízení ve stejné Wi-Fi síti.


Rychlé přidání nového zařízení

Pokud žárovka není v párovacím režimu, přepněte ji třikrát za sebou vypínačem ON/OFF s přibližně dvousekundovou prodlevou. Jakmile začne rychle blikat, je připravena k párování.


Rychlé přidání nového zařízení

Postup podle originálního manuálu, doplněný česky.


1 Vytvořte domácnost




2 Potvrdte vytvoření




3 Otevřete seznam zařízení



4 Zvolte nové zařízení



5 Zadejte heslo Wi-Fi



6 Vyčkejte na připojení



Dokončení nastavení a běžné používání

Dokončení nastavení a používání

Po úspěšném připojení lze upravit název zařízení i místnost.



alado, ya se puede
fono móvil. Puedes
ombilla, cambiarle
ambiar la intensidad

d, you can now cont
s. You can turn the li
of the light or change

Po úspěšném přidání můžete:

- změnit název žárovky
- přiřadit ji do místnosti
- zapínat a vypínat světlo z telefonu
- měnit teplotu světla a jeho intenzitu
- ovládat ji přes Amazon Alexa nebo Google Home

Tip pro párování

Pokud žárovka není nalezena, přepněte ji třikrát za sebou vypínačem ON/OFF s přibližně dvousekundovou prodlevou. Jakmile začne rychle blikat, je připravena k párování.

Možné problémy a řešení

Příčina	Řešení
Výrobek může být poškozený nebo vadný. Může se objevit neobvyklý zápach nebo se patice může nadměrně zahřívat.	Okamžitě odpojte zařízení od napájení a přestaňte jej používat. Kontaktujte servis nebo prodejce.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO